

SAI Powercom WOW-500U

Tipo: copia de seguridad

Tipo de montaje: montaje en pared

Tiempo de cambio a batera: 4ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 – 275 V

Corriente mxima: 8 A

Frecuencia de entrada: 45 – 66 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsica (220V)

Potencia mxima de salida: 500 VA

Potencia efectiva de salida : 250 W

Regulacin de tensin: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomas reservadas: 2 uds

Vasos sin reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 3.3 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 1300 J

Interfaces de control: USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x330x110 mm

Peso: 2.58kg