

Placa base Asus PRIME A520M-K

Por direccin: para casa/oficina

Socket: AMD AM4

Forma- factor: micro-ATX

Fases de alimentacin: 6

Dimensiones (AlxAn): 226x221 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A520

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR42 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4600 MHz

Volumen mximomemoria: 64 GB

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir HDMI:

Versin HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M.2 zcalo : 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/ PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1 ,10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 pieza
LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza
Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen. 1 : 4 piezas
PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa
TPM-conector:
USB 2,0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas