

SAI Powercom BNT-800A

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5 min

Autonoma a media carga: 10 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-275 V

Corriente mxima: 6A

Frecuencia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia de salida efectiva: 480 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores Reserva C13/C14: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 135x97x320mm

Peso: 6,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg