

# SAI Powercom BNT-800A Schuko

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 10 min

Tiempo de transferencia a batera: 5 ms

## Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 155-275 V

Corriente mxima: 6A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Omisin (conexin directa): ninguno

## Salida

Tensin de salida: Monofasica (220 V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia de salida efectiva: 480 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada )

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas conreserve: 1 unidad

## Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

## Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible : fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 135x97x320 mm

Peso: 7,5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg