

SAI Powercom BNT-800AP Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 155 - 275 V

Corriente mxima: 6 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 800 VA

Potencia efectiva de salida: 480 W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 1 unidad

Batera

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datos transmisionalarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Ruido nivel: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 7,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg