SAI Powercom BNT-1000AP Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 165 - 275 V

Corriente mxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V) Potencia mxima de salida: 1000 VA Potencia de salida efectiva: 600 W

Forma de onda de salida: tipo sinusoide (aproximado)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Salidas reservadas: 2 piezas

Conectores C13/C14 sinreserva: 1 pc

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosAlarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460J

Control de interfaces: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosAlarma audible

Fusible: Fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosAlarma audible

Fusible: Fusible

Proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg