

# SAI Powercom Imperial IMD-1500AP

Tipo: Interactivo

Editar tipo: Normal

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 1.5 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

## Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 165-255 V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): manual

## Salida

Tensin de salida: Monofasica (220 V)

Potencia de salida mxima: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 900 W

Regulacin de voltaje:

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida : 50-60 Hz

Ranuras C13/C14 con reserva: 4 piezas

Ranuras C13/C14 sin reserva: 2 uds

## Batera

Batera capacidad: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 2 unidades

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

Cambio de batera en caliente:

## Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitos proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de la lnea de datos alarma audible

proteccin contra sobretensiones: 460 J

Interfaces de control: USB

## General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (AlxAnxPr): 192x130x382 mm

Peso: 13,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg