

SAI FSP EP 1500

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 162-290V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): falta

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA Potencia de salida efectiva: 900W

seal de salida de forma: similar a una onda sinusoidal (aproximado)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Vasos con reserva: 2 uds

Ranuras C13/ C14 con reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 8 Ah

Bateras instaladas 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

Defensa

Proteccin: proteccin contra cortocircuito proteccin contra sobrecarga proteccin de lnea de datos alarma audible

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla:

Temperatura funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 205x146x397 mm

Peso: 11,1 kg