

Generador Pramac MES 8000 230V

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 B

Potencia nominal: 5,5 kW

Potencia mxima: 6,4 kW

Alternador: sncono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX390

Desplazamiento del motor: 389 cm

Tipo de arranque: Manual

Consumo de combustible: 2,87 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 6,1 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 2,13 h

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Enchufes de 220 V: 1 pieza para 16 A, 1 pieza para 32 A

Nivel de proteccin: IP 23

Dimensiones: 750x543x520 mm

Peso: 72 kg