

# Generador Pramac MES 5000 230V

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 3,9 kW

Potencia mxima: 4,6 kW

Alternador: sncono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX270

Cilindrada: 270 cm

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,22 l/h / al 100 % de carga / 1,67 l al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 5,3 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 2,39 h / al 100 % de carga, 3,17 h al 75 % de carga /

Refrigeracin motor: aire

Nmero de enchufes (220/380V): 2 piezas

enchufes de 220V : 2 piezas 16 A

Nivel de proteccin: IP 23

Dimensiones: 750x543x520 mm

Peso: 61 kg