SAI PowerWalker VI 2000 LCD

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Autonoma a plena carga: 0,7 min
Autonoma a media carga: 5 min
Tiempo de transferencia a la batera : 6ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 162 - 290 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220V)
Potencia mxima de salida: 2000 VA
Potencia efectiva de salida: 1200 W
Mxima eficiencia: 95.2 %
Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz
Tomas reservadas: 2 uds
Conectores C13/C14 con reserva: 2 uds
Batera
Capacidad de la batera: 9 Ah
Bateras instaladas : 2 piezas
Tiempo de carga completa: 240 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin : Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de lnea de datosZumbador
Fusible : fusible
Interfaces de control: USB
General
Pantalla
Operacin de temperatura: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones(AlxAnxPr): 205x146x397 mm
Peso: 12,1 kg