

SAI NetPRO Line 3000

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 10ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 175 - 275 V

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 1800 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Zócalos reservados: 4 piezas

Batería

Capacidad de la batería : 9 Ah

Baterías instaladas: 4 piezas

Tiempo completo carga: 960 min

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Protección de línea de datos Zumbador

Fusible: automático

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 220x145x408mm

Peso : 21 kg

40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 220x145x408 mm

Peso: 21 kg

40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 220x145x408 mm

Peso: 21 kg