

Placa base Asus PRIME TRX40-PRO S

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: AMD TRX4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 16

Calor fregadero VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD TRX40

BIOS: Ami

UEFI BIOS

Refrigeracin activa

RAM

DDR4: 8 ranuras (s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad de reloj mxima: 4666 MHz

Memoria mxima: 256 GB

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALCS1220

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conectar unidades

SATA3 (6 Gbps): 8 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M. 2: 1xSATA/PCI-E 4x, 2xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ- 45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I211-AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 6 piezas

USB 3.2 gen2: 3 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 unidades

USB 3.2 gen2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

2 gen2: 1 pcs

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 +8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

2 gen2: 1 pcs

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 +8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas