

SAI FSP NanoFit 600

Tipo: redundante

Tipo de montaje: pared

Autonoma a plena carga: 0,5 min

Autonoma a media carga: 5 min

Tiempo de transferencia a la batera : 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 180 - 270 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia de salida mxima: 600VA

Potencia de salida efectiva: 360W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 / 60 Hz

Tomas con reserva: 3 uds

Tomas sin reserva: 3 uds

Puertos de carga USB: 2 piezas / 1 A /

Batera

Capacidad de la batera: 4.5Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa : 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido

Fusible: fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 95x159x305 mm

Peso: 2,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoAlarma audible

Fusible: Fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 95x159x305 mm

Peso: 2,6 kg

5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoAlarma audible

Fusible: Fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 95x159x305 mm

Peso: 2,6 kg

6 kg

6 kg