SAI CyberPower PR2200ERTXL2U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 3,2 min Tiempo de funcionamiento a media carga: 11,2 min

Tiempo de conmutacin a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 151 - 302 V

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz Bypass (conexin directa): Automtico

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220V)
Potencia mxima de salida: 2200 VA
Potencia efectiva de salida: 2200W
Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /
Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds Conectores C19/C20 con reserva: 2 uds

Batera

Externa voltaje de la batera: 48V Capacidad de la batera: 9 Ah Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Conexin de una batera externa Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosConector de desconexin de emergencia Alarma sonora

Fusible: Automtico

Proteccin contra sobretensiones: 2430 J

Interfaces: RS-232USBSmartSlot

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x433x500 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 34,4 kg