

SAI Powercom KIN-1500AP RM LCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 - 300 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexin directa): Automtico

Salir

Tensin de salida : Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1200W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 / 60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Carga completa : 480 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Lnea de datos proteccin alarma sonora

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 320 J

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 84x428x357 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 16,3 kg