

# SAI Powercom KIN-2200AP RM LCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 - 300 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexin directa): Automtico

Salir

Tensin de salida : Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 2200 VA

Potencia efectiva de salida: 1760W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 / 60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instalado: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Zumbador

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 320J

Interfaces de control: RS- 232 USB SmartSlot

Comn

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 –40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x428x353 mm

Altura (unidad): 3 U

Peso: 28,4 kg