

# SAI FrimeCom Sumry S600

Tipo: redundante

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 600 VA

Potencia efectiva de salida: 360 W

Mxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo completocarga: 600 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Alarma audible

Fusible : fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 145x100x280 mm

Peso: 4,8 kg