SAI FrimeCom Sumry R-BK1200

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de transferencia a la batera: 10ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V
Frecuencia de entrada: 50 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220V)
Potencia mxima de salida: 1200 VA
Potencia efectiva de salida: 720W
Mxima eficiencia: 95 %
Forma de onda de salida: similar a la onda sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50 Hz
Tomas de reserva: 2 uds
Batera
Capacidad de la batera: 9 Ah
Tiempo completocarga: 600 min
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosAlarma audible
Fusible: Fusible
Interfaces de control: USB
Generalidades
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Dimensiones (HxWxD): 190x122x355 mm
Peso: 9,3 kg
3 kg
3 kg