

# SAI FrimeCom VP-600

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

## Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 145 – 290 V

Frecuencia de entrada: 45 a 65 Hz

Bypass (conexin directa): falta

## Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 600 VA Potencia de salida efectiva: 360 W

seal de salida de forma: similar a una onda sinusoidal (aproximado)

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

## Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro:

## Defender

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga Alarma

audible Fusible: automtico

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido 40dB

Dimensiones (Al x An x Pr): 140x95x300 mm

Peso: 4,3 kg