

SAI nJoy Aira 600

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 275 V

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 600 VA

Potencia efectiva de salida: 500W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batera

Sin batera suministrada

Tensin de batera externa: 12 V

Arranque en fro

Conexinbatera externa

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga Zumbador

Fusible: Automtico

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 120x255x290 mm

Peso: 7,6 kg

6 kg

6 kg