SAI MERLION Buda 800

Tipo: redundante

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 180 - 270 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V) Potencia mxima de salida: 800 VA Potencia efectiva de salida: 450W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas con reserva: 3 uds Tomas sin reserva: 3 uds

Batera

Tensin de batera externa: 12 V

Capacidadbateras: 5 Ah Bateras instaladas: 1 ud

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargaalarma audible

Fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 45 °C Dimensiones (HxWxD): 95x160x305 mm

Peso: 2,9 kg

9 kg 9 kg