

Placa base Asus PRIME H510M-A WIFI

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma : micro-ATX

Fases de potencia: 8

Radiador VRM:

Dimensiones (AlxAn): 226x211 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H510

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3200 MHz

Volumen mximomemoria: 64 GB

Soporte XMP:

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA):

Salir HDMI:

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort:

Versin DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897 / 887 /

Audio (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M.2 conector: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac) / Intel Wi-Fi 5 9462NGW /

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 pieza

LAN controladorIntel I219-V 1Gb

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI -E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 4.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin del procesador: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 uds

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas