## Cargador de batera Liitokala Lii-600

Ranuras de carga: 4 piezas

**Bateras** 

Tipos compatibles: Ni-CdNi-MhLi-Ion

Marcos: AAAAAD104401450016340 (CR123)1750017670183501849018650226502650026650

Caractersticas

Indicacin de operacin: pantalla

Canales de carga independientes: 4 piezas

Corriente de carga mnima: 250mA Corriente de carga mxima: 3000mA

Corriente de carga (todos los canales): 3000 mA

Nmero de ajustes: 7 piezas

Corriente mnima de descarga: 250mA Corriente mxima de descarga: 750mA

Funciones: Medicin de capacidadProteccin contra sobrecargaPredescargaRecuperacin de capacidadComprobacin de capacidad restanteComprobarpolaridaddeteccin de fallasproteccin contra sobretemperaturaproteccin contra cortocircuitos

General

Conjunto completo: Adaptador para encendedor de cigarrillos de 12 V / segn equipamiento /

Contacto negativo mvil

Enchufe de alimentacin en cable

Dimensiones (HxWxD): 165x115x40 mm

Peso: 303g