

SAI RITAR RTP600L-UX-IEC Proxima-L

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 600VA

Potencia efectiva de salida: 360 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 pz

Froiniciar

Defender

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Zumbador

Fusible: Fusible

Interfaces de control: USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 143x97x314 mm

Peso: 4,6 kg

6 kg

6 kg