

Amplificador Primare I15 Prisma

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 60W

Potencia por canal (4): 100 W

Relación señal/ruido: 80 dB

Factor de distorsión armónica: 0,05 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 10k

Presalida: 0.15 k

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFópticaRS-232entrada de control (IR)

RCA: 1 Par

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)Salida de control (IR)

Acústica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Panel frontal: pantalla

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Avanzado: Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 25W

Consumo en espera: 0,5W

Dimensiones (AnxPrxAI): 350x329x73 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg