

Sensor de seguridad Ajax MotionCam Outdoor

Sensor de movimiento: Infrarrojos ; de movimiento (PIR) / 2 /; sensores de temperatura

Uso exterior

Instalacin: montado en pared

Conexin: inalmblica

Protocolo de comunicacin: Jeweller

Caractersticas y funciones: ajuste de sensibilidad/3 niveles/; inmunidad a mascotas/hasta 80 cm/; proteccin contra manipulaciones/desgarro; alerta de bloqueo

ngulo de cobertura horizontal: 88,5 °

ngulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance: 15 m

Respuesta tiempo: 0,15 s

Rango de comunicacin: 1700 m

Fuente de alimentacin: bateras / CR123A,4 piezas/

Tiempo de funcionamiento: 36 meses

Clase de proteccin: IP55

Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Dimensiones: 206x108x93 mm

Peso: 470 g