

Amplificador Yamaha A-S1200

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 50000 Hz

Potencia por canal (8): 105 W

Potencia por canal (6): 135 W

Potencia por canal (4): 190W

Potencia por canal (2): 220W

Relación señal/ruido (principal): 110 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 96/90 dB

Factor de distorsión armónica: 0.035 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200 mV/47 k

Entrada principal: 1 V/47 k

Fono MM/MC: 3,5/0,15 mV/47/0,05 k

Salida de preamplificador: 1000 mV/1.5 k

Conectores

Entradas: Ponoentrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 3 par

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp) Salida de control (IR)

Acústica: 8 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Avanzado: encendido automático apagado Etapa fono MM Etapa fono MC Cableado doble

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 350 W

Consumo en espera: 0.2 W

Dimensiones (WxDxH): 435x463x157 mm

Peso: 22 kg