

# Placa base Gigabyte H510M S2

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8 / 6+2 /

Dimensiones (AlxAn): 244x210 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H510

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3200 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: Realtek

Sonido (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45) : 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN : Realtek GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Tira de LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza