

# Amplificador Copland CSA 100

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Capacitancia del capacitor: 200 mF

Ajustes del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 150000 Hz

Potencia por canal (8): 100W

Potencia por canal (4): 180W

Relacin seal/ruido: 90 dB

Factor de distorsin armnica: 0.04 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de linea: 250mV50k

Phono MM/MC: 3mV47 k

Conectores

Entradas: PhonoUSB Bcoaxial S/P-DIFptica

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acstica : 2 piezas

REC (al grabador): 1 par

Panel frontal: indicadores

Caractersticas y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM

General

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energia: 700 W

Dimensiones (WxDxH): 435x370x135 mm

Peso: 14 kg