

SAI PowerWalker VFI 10000 PRT HID

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de uso Carga completa : 3,8 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 12 .5 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 120-276 V

Corriente mxima: 44 A

Frecuencia de entrada 45-66 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salida

Tensin de salida: Monofsica (220V)

Potencia mxima de salida: 10000 VA

Salida efectiva potencia: 9000W

Regulacin de voltaje: / 208, 220, 230 ,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Slots C19/C20 con reserva: 8 uds

Bloques de terminales:

Batera

Tensin bateras externas: 240V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 20 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro:

Conectar una batera externa:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contrasobrecarga filtrado de ruido conector de apagado de emergencia alarma audible

Interfaces de control : RS-232 USB Smart Slot Parallel port

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido : 45 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 216x438x704 mm

Altura (unit): 5 U

Peso: 82,5 kg

5 kg

5 kg