

SAI Frime Expert 3000VA FXS3K

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 120 - 275 V

Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia de salida efectiva: 2700 W

Forma de onda de salida: tipo senoide (aproximado)

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Salidas reservadas: 2 uds

Batera

Sin batera suministrada

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contrasobrecarga filtrado de ruido alarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 166x90x305 mm