

Cargador de batera Liitokala Lii-500S

Ranuras de carga: 4 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Ni-CdNi-MhLi-Ion

Marcos: AAAAA104401450016340

(CR123)175001767018490186502170022650265002665017355

Caractersticas

Indicacin de operacin: pantalla

Canales de carga independientes: 4 piezas

Corriente de carga mnima: 500mA

Corriente de carga mxima: 2000mA

Corriente de carga (todos los canales): 1000 mA

Nmero de configuraciones: 4 piezas

Corriente mnima de descarga: 250mA

Corriente mxima de descarga: 500mA

Funciones: Medicin de capacidadProteccin contra sobrecargaPredescargaComprobacin de capacidad restanteComprobacinpolaridaddeteccin de fallasDispositivos de carga de salida USBproteccin contra sobrecalentamientoproteccin contra cortocircuitos

General

Juego completo: Adaptador de encendedor de cigarrillos de 12 V

Contacto negativo mvil

Enchufe de alimentacin en el cable

Dimensiones (HxWxD): 165x100x36 mm

Peso: 220g