

Cargador de arranque GYS Startium 680E

Tipo: cargador de arranque

Funciona con bateras: 12V; 24V

Corriente de irrupcin: 380 A/12 V, 270 A - 24 V/

Mn. corriente de carga: 5A

Mx. corriente de carga: 45A

Ajuste de corriente: automtico

Capacidad de batera de carga: 20 – 675 Ah

Caractersticas y funciones: voltmetro; indicador de carga; recuperacin (desulfatacin); proteccin contra sobrecarga; Prueba de estado de la batera ; Carga de batera de gel

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia 2000 W

Potencia de arranque: 10 kW

Longitud del cable: 2,3 m

Dimensiones: 795x475x305 mm

Peso: 30 kg