

# SAI Vertiv Liebert EDGE-3000IRT2UXL

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de cambio a batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 166 - 278 V

Frecuencia de entrada: 55 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): Automtico

Salir

Tensin de salida : Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700W

Regulacin de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Mxima eficiencia: 98 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 10 Ah

Bateras instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasinterruptor de emergenciaalarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 624J

Interfaces: USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 70 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x438x510 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 32 kg