

# Placa base Asus PRIME B550M-A/CSM

Por direccin: para casa/oficina

Socket: AMD AM4

Forma- factor: micro-ATX

Fases de alimentacin: 8

Radiador VRM:

Dimensiones (AlxAn): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

Operativo memoria

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia mxima de reloj: 4866 MHz

Volumen mximomemoria: 128 GB

Soporte XMP:

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Salir HDMI:

Versin HDMI : v.2.1

Audio integrado

Chip de audio : Realtek ALC887 / ALC897 /

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M.2 conector: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1,10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen. 1: 4 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

ARGB LED strip: 1 pieza

RGB LED strip: 2 pieza / Aura RGB /

Extra: COM port

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

CPU Fan 4-pin: 2 piezas

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 2 piezas

fuentes de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador 4 piezas

CPU Fan 4-pin: 2 piezas

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 2 piezas

fuentes de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador 4 piezas

CPU Fan 4-pin: 2 piezas

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 2 piezas