

SAI FrimeCom V -550 LED

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida : 550 VA

Potencia de salida efectiva: 300 W

Forma de onda de salida: senoide -like (aproximado)

Zcalos reservados: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 4.5Ah

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas

General

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 141x100x303 mm

Peso: 3,6 kg