## **SAI ARMAC Home 1000E**

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Autonoma a plena carga: 3 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 145 - 290 B

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V) Potencia mxima de salida: 1000 VA Potencia efectiva de salida: 650 W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada) Conectores reservados: 4 piezas / Schuko tipo E /

Batera

Tensin de la batera externa: 12 V Capacidad de la batera: 7 Ah Instaladabateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargaProteccin de Inea de

datosZumbador Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 162x146x345mm

Peso: 8,5 kg

5kg 5kg