

SAI ARMAC Home 1000F

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 3 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 145 - 290 V

Bypass (conexin directa): ninguna

Salir

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 650 WRegulacin de voltaje:

Forma de onda de salida es como una onda sinusoidal(aproximado)

Vasos con reserva: 4 uds / Schuko type F /

Batera

Tensin de batera externa: 12 V

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instalada bateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargaproteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 45 ° C

NivelNivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 162x146x345 mm

Peso: 8,5 kg