

# SAI ARMAC Home 1500E

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 3 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 B

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 950 W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Zcalos reservados: 4 piezas / Schuko tipo E /

Batera

Tensin de la batera externa: 12 V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Instaladabateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 360 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga Proteccin de lnea de datos Zumbador

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 142x97x315 mm

Peso : 10,5 kg

5kg

5kg