SAI PowerWalker VI 1000 SCL FR

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de funcionamiento a plena carga: 0.5 min
Tiempo de media carga: 5 min
Tiempo de cambio a batera: 6 ms
Entrada
Tensin de entrada : Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 162 - 290 V
Frecuencia de entrada: 50/60Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 1000 VA
Potencia efectiva de salida: 600 W
Distorsin del voltaje de salida: 10%
Mxima eficiencia: 97%
Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50/60Hz
Tomas de reserva: 4 piezas
Batera
Capacidadbateras: 7 Ah
Bateras instaladas: 2 piezas
Tiempo de carga completa: 360 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datos transmisinalarma audible
Fusible: automtico
Interfaces de control: USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 182x130x320 mm
Peso: 8,2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg