

Rel de tensin Barrier DA-r

Dispositivo: rel de voltaje

Voltaje: variable

Nmero de fases: 1

Instalacin: en enchufe

Alimentacin: 2,2 kVA

Corriente mxima: 10 A

Tiempo de disparo (lmite inferior): 0,05 s

Tiempo de desactivacin (lmite superior): 0,05 s

Retardo de reconexin: 1 s

Lmite de disparo inferior : 170 V

Lmite de disparo alto: 270 V

Funciones: indicador de funcionamiento

Sin ajuste:

Dimensiones: 135x78x53 mm

Peso: 120 g