

# Rel de tensin PromAvtomatika RVFm-3-25

Dispositivo: Rel de seleccin de fase

Tensin: CA

Nmero de fases: 1 / 3

Instalacin: sobre carril DIN

Ancho (unidad ): 6 U

Corriente nominal: 25 A

Precisin de medida ( $\pm$ ) : 2,5 %

Tiempo de inactividad (lmite inferior): 0,03 s

Tiempo de disparo (lmite superior): 0.03s

Retardo de reinicio: 0 a 600s

Lmite de disparo inferior : 130 - 210V

Lmite superior de disparo: 230 - 270V

Funciones : pantalla; indicador de funcionamiento; proteccin trmica

Ajuste: mecnica

Nivel de proteccin : IP20

Dimensiones: 106x90x60 mm

Peso: 320 g