

Rel de tensin PromAvtomatika RNm-3-16X

Dispositivo: rel de tensin

Tensin: CA

Nmero de fases: 3

Instalacin: en carril DIN

Ancho (unidad): 3 U

Corriente nominal: 16 A

Precisin de medida (\pm): 1 %

Tiempo de inactividad (lmite inferior): 0,02 s

Tiempo de disparo (lmite superior): 0,02 s

Retardo de reinicio: 5 – 600 s

Disparo inferior lmite: 150 - 210V

Lmite superior de disparo: 230 - 270V

Funciones : pantalla; indicador de funcionamiento; memoria de averas

Ajuste: mecnica

Nivel de proteccin: IP20

Peso: 150 g