

Generador Fogo F 4001 iSE

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 3,2 kW

Potencia mxima: 3,5 kW

Alternador: inversor

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Rato R 210 D-Vi

Desplazamiento del motor: 212 cm

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 1,67 l/h / al 100 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 8.3 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 5 h / al 100 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Caractersticas : Salida constante (DC 12V) Puerto de carga USB Conexin paralela

Total

Nmero de enchufes (220/380V): 2 piezas

Tomas 220 V: 2 uds 16A

Nivel de proteccin: IP 23

Ruido nivel: 91 dB

Dimensiones: 590x456x511 mm

Peso: 45 kg