

# SAI Powercom SXL-1500A-LCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 16 min

Autonoma a media carga: 40 min

Tiempo de transferencia a la batera: 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-300 V

Frecuencia de entrada: 45-66Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 900W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 10%

Mxima eficiencia: 86%

Forma de salidaforma de onda: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 49,75-60.Hz

C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Tensin de batera externa: 36 V

Capacidad de la batera: 17 Ah

Bateras instaladas: 3 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: proteccin proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruido  
proteccin de lnea de datosconector de apagado de emergenciaalarma audible

Fusible: automatico

Proteccin contra sobretensiones: 320 J

Interfaces de control: RS-232 USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperaturafuncionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD) : 430x170x480 mm

Peso: 46 kg