

SAI PowerWalker VI 1000 RT HID

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de carga completa: 4 min

Tiempo de cambio a batera: 13ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220V)

Rango de tensin de entrada: 154-288 V

Frecuencia de entrada: 47,5 -63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000VA

Potencia efectiva de salida: 900W

Regulacin de voltaje : / 220, 230,240 V /

Distorsin de la tensin de salida: 3 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 3 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Proteccin de lnea de datos Conector de parada de emergencia Zumbador

Proteccin contra sobretensiones: 430 J

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones(HxWxD): 87x438x436mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 17,8 kg