

SAI PowerWalker VI 1500 RT HID

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 3 min

Tiempo de cambio a batera: 13 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V) Rango de tensin de entrada: 154-288 V

Frecuencia de entrada: 47.5-63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1500VA

Potencia efectiva de salida 1350 W

Regulacin de tensin: / 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 3 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Ranuras C13/C14 reservadas: 8 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 3 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

Defender

Defender: corto -proteccin de circuitoproteccin de sobrecargaproteccin de lnea de datosconector de apagado de emergenciaalarma audible

Proteccin contra sobretensiones: 430 J

Interfacescontrolar: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura operacin: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 87x438x436 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 17,8 kg