

Amplificador Musical Fidelity M6I

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 200W

Relación señal/ruido: 100 dB

Factor de amortiguamiento: 170

Distorsión armónica: 0,01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 38 k

Conectores

Entradas: USB B

RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 2 piezas

REC (al dispositivo de grabación): 1 par

Panel frontal: indicadores

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Control remoto

Fuente de alimentación: Interno

Consumo de energía: 680 W / máximo /

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (WxDxH): 440x400x125 mm

Peso: 16,6 kg

6 kg

6 kg