

Amplificador Luxman L-505UX

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 100000 Hz / +0, -3 dB /

Potencia por canal (8) : 100W

Potencia por canal (4): 150W

Relación señal/ruido : 105 dB

Distorsión armónica: 0,04 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 180 mV/47 k

Fono MM/MC: 2,5/0,3 mV/47/0.1 k

Conectores

Entradas: Fono

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 4 pines

XLR (balanceado): 2 pines

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Para acústica: 4 pines

REC (para grabación dispositivo): 2 pines

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: indicadores indicadores de aguja salida de auriculares

Características y características

Ajustes: control de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Avanzado: conexión directa (By-pass/Direct) etapa de fono MM etapa phono MS Conexión de altavoz adicional Cableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 270 W

Consumo en espera: 0,4 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x454x78 mm

Peso: 22 kg

4 W

Dimensiones (WxDxH): 440x454x78 mm

Peso: 22 kg

4 W

Dimensiones (WxDxH): 440x454x78 mm

Peso: 22 kg